SmartHome Zentrale

Produkteigenschaften

- Mit allen innogy SmartHome Geräten vernetzt
- Verschlüsselte Funkübertragung
- Nutzung unabhängig vom Stromanbieter
- Kinderleichte Bedienung
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern[1]. Auf Wunsch auch von unterwegs mit der innogy SmartHome App[2] per Smartphone/Tablet. Oder per PC/Mac.

Elektrische Daten

Stromversorgung	Steckernetzteil
Input	100 V – 240 V ~ 50 / 60 Hz 350 mA
Output	5 V_{DC} 1500 mA
Standby-Stromverbrauch	Ca. 1W
Max. Sendeleistung	10 mW

Mechanische Daten

Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	187 x 138 x 28 mm
Gewicht	350g

Umgebung und Standards

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5°C bis +33°C
Gehäusefarbe	Reinweiß

Funkverbindung

Funkfrequenz	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	100 – 300 m (je nach Funkpartner)

Schnittstelle

USB	2 x USB-Host-Buchse, 1 x USB-Device-Buchse
Netzwerkschnittstelle	RJ45-Buchse

Zertifikate	CE Konformität, TÜV GS

Lieferumfang

- Zentrale
- Netzstecker und Netzteil
- LAN Kabel (Ethernet)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage
- Standfuß
- USB Kabel inkl.l Mini USB
- Bedienungsanleitung

Voraussetzungen[3]

- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.innogy.com/smarthome

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Technische Änderungen vorbehalten.
Version 1.0 – 09/2016

innogy SE, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund

[1] Über innogy SmartHome App konfigurierbar
[2] Sie wollen Ihr Zuhause auch von unterwegs steuern? Testen Sie unseren Premiumdienst „Mobiler Zugang" für 24 Monate gratis. Verlängerung nach 24 Monaten für 14,95 € für 12 Monate.
[3] Nicht im Lieferumfang enthalten.