



SmartHome Zwischenstecker innen

Produkteigenschaften

- Geräte einfach über Zwischenstecker steuern
- Szenarien (z. B. Schaltzeiten, Urlaub) frei programmierbar¹
- Für mehr Komfort und Effizienz
- Leichte Bedienung
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern¹. Auf Wunsch auch von unterwegs mit der innogy SmartHome App² per Smartphone/Tablet. Oder per PC/Mac.

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Max. Sendeleistung	10 mW
Max. Schaltleistung	3680 W
Standby-Verbrauch	0,5 W

Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	60 x 130 x 77 mm
Gewicht	180g

Umgebung und Standards

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Gehäusefarbe	Reinweiß

Funkverbindung

Funkfrequenz	868,3 MHz
Empfängerklasse	SRD Class 2

Zertifikate

Zertifikate	CE Konformität, TÜV GS
-------------	------------------------

Lieferumfang

- Zwischenstecker
- Bedienungsanleitung

Voraussetzungen³

- innogy SmartHome Zentrale
- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.innogy.com/smarthome

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.0 – 09/2016

innogy SE, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund

¹Über innogy SmartHome App konfigurierbar

²Sie wollen Ihr Zuhause auch von unterwegs steuern? Testen Sie unseren Premiumdienst „Mobiler Zugang“ für 24 Monate gratis. Verlängerung nach 24 Monaten für 14,95 € für 12 Monate.

³Nicht im Lieferumfang enthalten.