

INDIVIDUELE
SIGNALEN IN HET
SMART HOME

Combisignaalapparaat

HmIP-MP3P

Altijd op de hoogte in het smarthome: De Homematic IP Combisignaalapparaat biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden voor akoestische en visuele signalen om een groot aantal toestanden en gebeurtenissen in het smarthomesysteem te signaleren.



homematic ^{IP}
Slim wonen, gewoon comfortabel

AFZONDERLIJKE AANPASBARE AKOESTISCHE EN VISUELE SIGNALLEN

Met 20 spraakuitvoerkeuzes met mannelijke en vrouwelijke stem en 12 geluidssignalen kunnen de akoestische meldingen individueel worden vormgegeven. De spraakuitvoer is beschikbaar in de talen Duits, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans en Spaans.

Voor visuele signalering kan de geïntegreerde ledlichtring naast wit worden ingesteld op de kleuren blauw, groen, turkoois, rood, violet en geel, waardoor een flexibele aanpassing aan verschillende gebruiksscenario's mogelijk is.



FLEXIBELE EN EENVOUDIGE MONTAGE

De Homematic IP Combisignaalapparaat kan flexibel worden gebruikt als vrijstaand apparaat of permanent aan de muur worden bevestigd, afhankelijk van de vereisten. Het apparaat wordt geleverd met geschikt bevestigingsmateriaal voor een snelle en eenvoudige installatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning (batterij)	3 x 1,5 V LR14/Baby/C
Voedingsspanning (voeding)	5 VDC
Stroomopname	1 A max.
Ruststroomverbruik (stand-by)	90 µA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Uitgangsvermogen (max.)	2,1 W 8 ohm
Ondersteunde bestandsformaten	Mp3 (CBR, VBR, ABR)
Ondersteunde mp3-bitsnelheden	32-320 kbit/s
Ondersteunde geheugenkaarten	FAT32-bestandsysteem-geformatteerde microSD-/microSDHC-geheugenkaart
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 tot 35 °C
Afmetingen (b x h x d)	144 x 145 x 36 mm
Gewicht	500 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Max. zendvermogen	10 dBm
Ontvangersklasse	SRD categorie 2
Typisch bereik in het vrije veld	380 m
Duty Cycle	< 1% per h / < 10% per h
Ondersteunde geheugenkaarten	MicroSD/microSDHC-geheugenkaart geformatteerd volgens FAT32-bestandssysteem

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN IN HET SMARTHOME

De Combisignaalapparaat kan worden gebruikt als deurbel en kan verschillende toestanden binnen het smarthomesysteem signaleren via de geïntegreerde luidspreker en ledlichtring.

Algemene systeemmeldingen:

✓ Batterijniveau

Veiligheidsrelevante gebeurtenissen:

✓ Alarmen

✓ Bewegingsmeldingen

✓ Toegangsmeldingen (bijv. automatisch vergrendelen en ontgrendelen van deuren)

✓ Activering buitenbeveiliging

✓ Activering volledige beveiliging

Toegangsmeldingen:

✓ Welkomst- en afscheidssignaal

VARIABELE VOEDING

Het Combisignaalapparaat biedt flexibele opties voor de stroomvoorziening, waardoor het ideaal is voor verschillende gebruikslocaties. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kunnen gebruikers beslissen of het apparaat op batterijen of via een netvoeding moet werken. Dit zorgt ervoor dat de werking van het apparaat onder alle omstandigheden is gegarandeerd.

Het gebruik vereist de verbinding met een Homematic IP Access Point of een centrale

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	152348A0
EAN-code	4047976523481
Apparaatcode	HmIP-MP3P
Verpakkingseenheid	18
Afmetingen verpakking	187 x 184 x 97 mm
Gewicht incl. verpakking	770,4 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Combisignaalapparaat
Geplaatste microSD-kaart met vooraf gedefinieerde uitvoerbestanden
Montagemateriaal (schroeven en pluggen)
Batterijen
Handleiding