


SmartHome Unterputz-Dimmer

Produkteigenschaften

- Schaltet Decken- und Wandleuchten an und aus und regelt Helligkeit
- Stimmungs- und Effektbeleuchtung auf Knopfdruck
- Bis zu vier individuelle Schaltstellungen programmierbar
- Simuliert Ihre Anwesenheit zum Schutz vor Einbruch durch verschiedene Helligkeitslevel
- Problemlos in bestehende Rahmen und Wippen einzubauen
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern¹. Auf Wunsch auch von unterwegs mit der innogy SmartHome App² per Smartphone/Tablet. Oder per PC/Mac.



Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Minimallast	10 VA
Minimalstrom	40 mA
Max. Schaltleistung	180 VA
Standby-Verbrauch	1 W
Max. Sendeleistung	10 mW

Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Gewicht	43 g

Umgebung und Standards

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Gehäusefarbe	Grau

Funkverbindung

Funkfrequenz	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	Ca. 100m
Empfängerklasse	SRD Class 2
Interner Signalgeber	>85 dB(A)/3 m

Zertifikate	CE Konformität, TÜV GS
--------------------	------------------------

Lieferumfang

- Unterputz-Dimmer
- Wippadapter-Set Standard (2x Gira, Merten, Busch-Jaeger)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage
- Bedienungsanleitung

Voraussetzungen³

- innogy SmartHome Zentrale
- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.innogy.com/smarthome

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.0 – 09/2016

innogy SE, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund

¹Über innogy SmartHome App konfigurierbar

²Sie wollen Ihr Zuhause auch von unterwegs steuern? Testen Sie unseren Premiumdienst „Mobiler Zugang“ für 24 Monate gratis. Verlängerung nach 24 Monaten für 14,95 € für 12 Monate.

³Nicht im Lieferumfang enthalten.