



# SmartHome Funkrouter

## Produkteigenschaften

- Ermöglicht Funkkommunikation über weite Entfernungen
- Ideal für größere Gebäude und Grundstücke
- Funktioniert auch bei dicken Wänden und Decken
- Einfach in die Steckdose stecken, keinerlei Bedienung erforderlich
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern<sup>1</sup>. Auf Wunsch auch von unterwegs mit der innogy SmartHome App<sup>2</sup> per Smartphone/Tablet. Oder per PC/Mac.

## Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Max. Sendeleistung	10 mW
Max. Anschlussleistung	3680 W
Standby-Stromverbrauch	0,5 W

## Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	60 x 130 x 77 mm
Gewicht	180 g

## Umgebung und Standards

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Gehäusefarbe	Reinweiß

## Funkverbindung

Funkfrequenz	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	Ca. 100 m

<b>Zertifikate</b>	CE Konformität, TÜV GS
--------------------	------------------------

## Lieferumfang

- Funkrouter
- Bedienungsanleitung

## Voraussetzungen<sup>3</sup>

- innogy SmartHome Zentrale
- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter [www.innogy.com/smarthome](http://www.innogy.com/smarthome)

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.0 – 09/2016

innogy SE, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund

<sup>1</sup>Über innogy SmartHome App konfigurierbar

<sup>2</sup>Sie wollen Ihr Zuhause auch von unterwegs steuern? Testen Sie unseren Premiumdienst „Mobiler Zugang“ für 24 Monate gratis. Verlängerung nach 24 Monaten für 14,95 € für 12 Monate.

<sup>3</sup>Nicht im Lieferumfang enthalten.