



SmartHome Zwischenstecker dimmbar

Produkteigenschaften

- Schaltet Leuchten an/aus und regelt die Helligkeit
- Für Glühbirnen, Hochvolt-Halogenlampen und dimmbare Halogentrafos
- Simuliert Ihre Anwesenheit zum Schutz vor Einbruch durch verschiedene Helligkeitslevel
- Stimmungs- und Effektbeleuchtung auf Knopfdruck
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern¹. Auf Wunsch auch von unterwegs mit der innogy SmartHome App² per Smartphone/Tablet. Oder per PC/Mac.

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Max. Sendeleistung	10 mW
Max. Schaltleistung	300 VA
Standby-Verbrauch	1 W
Feinsicherung	5 x 20 mm, 1,6 A träge

Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	60 x 130 x 77 mm
Gewicht	180 g

Umgebung und Standards

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Gehäusefarbe	Reinweiß

Funkverbindung

Funkfrequenz	868,3 MHz
Empfängerklasse	SRD Class 2

Zertifikate

CE Konformität, TÜV GS

Lieferumfang

- Zwischenstecker
- Bedienungsanleitung

Voraussetzungen³

- innogy SmartHome Zentrale
- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.innogy.com/smarthome

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.0 – 09/2016

innogy SE, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund

¹Über innogy SmartHome App konfigurierbar

²Sie wollen Ihr Zuhause auch von unterwegs steuern? Testen Sie unseren Premiumdienst „Mobiler Zugang“ für 24 Monate gratis. Verlängerung nach 24 Monaten für 14,95 € für 12 Monate.

³Nicht im Lieferumfang enthalten.